

OPOS ガイド インストール編

ラク POS を使用する場合は、必ずこの OPOS のインストールとセットアップをして下さい。ラク POS を使用しない場合はインストールの必要はありません。

楽樂ほんやさんシリーズの CD-ROM をセットします。右図の CD メニューが表示されます。 (表示されない場合は、パソコンの CD-ROM ドライブの Menu.exe をダブルクリックします)

- 1 メニューの「OPOS インストール」を押します。
- 2 OPOSドライバーのインストールが始まります。
 - 「次へ」をクリックします。
- OPOS の「ソフトウェア使用許諾契約書」が表示されます。よくご覧になってからライセン 3 ス契約に同意される場合は「はい」をクリックします。同意されない場合は、OPOS だけ でなくラク POS も使用できなくなります。

- 「レジストリファイルは使用しない」にチェックされていることを確認の上、「次へ」をクリッ 4 ク
- 名前欄と会社名欄を入力し、「次へ」をクリックします 5



2007年2月2日	
以下のうたが契約者お読み下さい。契約の残りの部分を読むには、Pag Down やを押して下さい。	pe
スクロールバーを使用して以下の契約書をお読みください。 ソフトウェア使用2+諸契約書	
セイヨーエブソン株式会社(以下、当社といいます)は、お客樹に対して下 記表示のソフトウェア(以下、本ソフトウェアといいます)を下記の条件に 基づき使用する非独占的な権利を許諾いたします。	
82	
1. 対象ソフトウェア 名称:EFS0N 0F053 A0X バージョン:2.204 構成:Disk!(インストレーション)、Disk2(インストレーション)	
約法のう(セ)(契約)のすべての奏順に同意しますか? (しいう)がのを選択すると もらわり)ま中止されます。 EPSON OPIOS ADX をイルークするにした。その契約でに回 たたく必要がゆります。	ŝ. N
CASID ISCID CON	

レジストリファイルの使用を選択します。

・ レデスドッファイルは使用しない(①) パストリファルを使用する(

レジストリファイルを使用して情報を継承する場合は、レジストリファイルを指定して下さい。

(月5(日) 次へ(11) >

+745







6 インストール先フォルダを確認します。特に問題なければそのままでいいです。(樂ほんシリーズと同じにする必要はありません)「次へ」をクリックします

7 「プログラムファイル」にチェックされていることを確認のうえ、「次へ」を押します。

8 「EPSON CO」にチェックされているのを確認されて、「次へ」をクリックします。

9 「フルインストール」にチェックして、「次へ」をクリックします。

10 通常は変更しなくて良いです。

「次へ」をクリック

11 「次へ」をクリック

プログラム フォルタ	の選択
7ァイル コピーの併	(展 5 (B) (次へ(B)) ++/d (次へ(B)) ++/d (()) ++/(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
7711 1L-0#	(戻る(B) (次へ(B)) (小水) () (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日
7714 12°-0 #	CEGUE (CO) HAR
77 (J. 12-0)#	

コピー中 ・・・ t c:¥¥epson2¥	tンブルファ <mark>イル</mark> sample¥vb¥drawer¥step1¥sdra	werl.vbw
	91 X	
	4+>200	

14 OPOS のセットアップ (SetupPOS) 画面が開きます。(右図)

13 リリースノートを見なくてもいい場合は、チェックを外して、「終了」ボタンを押します

この後の作業

- USB 接続のレシートプリンターを使用する場合・・・・・OPOS ガイド USB 編を行う
- シリアル接続のレシートプリンターを使用する場合・・・・OPOS ガイドセットアップ編を行う
- レシートプリンターを接続しないでラク POS のテスト使用をする・・・導入ガイドの「9.ラクセットの設定」に進む テスト使用の場合は、実際に POS 機器を接続したときに「OPOS ガイドセットアップ編」を行ってください。

http://www.hon-shop.com/raku/

本屋の村

rakupro@hon-shop.com